

## Borne d'encaissement BICONT 311 / BICONT 312



### Caractéristiques

- Fonctionnant sans argent liquide et compatible avec les stations de charge BICONT
- Lecture de l'historique des paiements
- Simple d'utilisation – Affichage claire grâce à son grand écran
- Encaissement équitable, proportionnel à la consommation
- Affichage paramétrable individuellement
- Intégration possible aux systèmes RFID actuels
- Lecteur sans contact pour cartes ou badges (RFID)
- Introduction individuel des câbles d'alimentation et de raccordement
- Le montant résiduel reste en mémoire dans l'appareil
- Paramètres modifiables avec la carte administrative
- Etanche
- BICONT 311: 1 consommateur  
BICONT 312: 2 consommateurs indépendants

### Utilisations

- Buanderie
- Sauna / solarium
- Contrôle d'accès / barrière
- Station de charge
- Station de lavage
- Et pour beaucoup d'autres possibilités d'utilisations

### Accessoires

- Cartes utilisateurs et badges
- Carte administrative
- Carte de charge
- Carte de contrôle
- Carte de service



Les cartes utilisateurs peuvent être rechargées directement sur l'appareil BICONT 231/232R ou avec les bornes de charges BICONT 308, BICONT 206 et BICONT 316.

### Données techniques

Tension d'alimentation	230/400 V, 3LNPE, 50 Hz
Puissance de commutation, par sortie	16 A / 11 kW
Technique de commutation	Relais
Consommation propre	8 W
Mesure du courant	Monophasé L1
Dimensions	H x L x P: 229 x 229 x 80 mm
Coffret	Plastique
Protection	IP 65
Conformité	CE
Made in	Suisse