

## Borne d'encaissement BICONT 231R / BICONT 232R



### Caractéristiques

- Fonctionnant sans argent liquide et compatible avec les stations de charge BICONT
- Lecture de l'historique des paiements
- Simple d'utilisation – Affichage claire grâce à son grand écran
- Encaissement équitable, proportionnel à la consommation
- Lecteur de carte sans contact (RFID)
- Le montant résiduel reste en mémoire dans l'appareil
- Paramètres modifiables avec la carte administrative
- Robuste
- BICONT 231R: 1 consommateur
- BICONT 232R: 2 consommateurs indépendants

### Utilisations

- Machine à laver
- Séchoir
- Armoire séchante

### Accessoires

- Cartes utilisateurs
- Carte administrative
- Carte de charge
- Carte de contrôle
- Carte de service



Les cartes utilisateurs peuvent être rechargées directement sur l'appareil BICONT 231/232R ou avec les bornes de charges BICONT 308, BICONT 206 et BICONT 316.

### Données techniques

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'alimentation               | 230/400 V, 3LNPE, 50 Hz       |
| Puissance de commutation, par sortie | 16 A / 11 kW                  |
| Technique de commutation             | Relais                        |
| Consommation propre                  | 8 W                           |
| Mesure du courant                    | Monophasé L1                  |
| Dimensions                           | H x L x P: 225 x 251 x 105 mm |
| Coffret                              | Métallique, blanc             |
| Protection                           | IP 21                         |
| Conformité                           | CE                            |
| Made in                              | Suisse                        |